



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

Az EL 3 relével a kapcsolási teljesítményt tudjuk bővíteni mind az ETD 1 taszter- dimmer, mind pedig a ZSW 3 lépcsőházi relé esetében összesen 4 x 500VA-ig

MŰKÖDÉS:

Az EL 3 relé követi azt a fényerőséget amit a vezérlő relék (ETD 1 és ZSW 3) produkálnak. Létezik persze pontatlanság, hiszen nincs két azonos karakterisztika, ezért a felső pot méterrel utána tudunk állítani. A módozat kiválasztásánál követnünk kell a vezérlő készülék üzemmódját. Így ha a ZSW 3 lépcsőházi relé impulzus módban van, akkor célszerű a vele együtt működő EL 3 relét „Schalter” módba, míg az ETD 1-el együttműködő relét „Dimmer” módba kapcsolni. Különleges esetekben ki kell választanunk a dimmelendő világítást is. Ennek alapján „L” induktív, vagyis hagyományos trafó, „RC” ohmos és kapacitív fogyasztó – normál izzólámpa, Tronic trafó – választható. Megengedett a fényforrás milyenségére vonatkozó különbség, miszerint ETD 1 szabályozhat hagyományos világítást, míg EL 3 Tronic trafós világítást szabályoz hasonló fényerősségi paraméterekkel.

Teljesítménybővítő relé

EL 3

500VA

- ETD 1 vagy ZSW 3 relével együtt akár 4x500VA teljesítményig bővíthető
- Kapcsolás / Dimmelés beállítható
- Elektronikus rövidzár és túlterhelés védelem

MŰSZAKI ADATOK:

Üzemi feszültség.....	230V AC 50Hz
Telj.felvétel/relé.....	2W (500VA esetén)
Kapcsolási telj. AC.....	0-500VA
Védőburok.....	nem tűzbiztos VDE 0304/3/FV0
Zavarbiztonság.....	IEC 801-4/ 4fokozat
Beépíthető.....	tetszés szerint (hő!)
Beépítési mélység.....	55mm
Rögzítés.....	35mm-es kalapsínre
Körny.hőmérs.....	-10C - +50C
Külméret.....	18x88x58 mm
Súly.....	kb. 80g
Szín.....	RAL 7035 (szürke)
Szín.....	RAL 6029 (zöld)

RENDELÉSI ADATOK:

el3009

EL 3 Teljesítménybővítő relé

ETD 1 teljesítménynövelővel max 4x500VA

